

## La gestion de stock

Créer les fiches de stocks des articles ci-dessous sur le document « réponses » :  
(le fournisseur sera « Electronique Diffusion », le délai de livraison est de 7 jours, le stock maximum est de 200 pièces, le stock minimum est de 30 pièces)

- Diode électro-luminescente rouge : réf. OPLEDHRLR
- Résistance de 120 Ohms  $\frac{1}{4}$  W : réf. 120 $\Omega$ 4W
- Coupleur de piles 9 Volts : réf. ALL455
- Interrupteur mécanique : réf Int235

Lors du dernier inventaire du 09/02/06, il y avait en stock : 70 DEL, 55 résistances, 35 coupleurs de pile et 60 interrupteurs.

- Le 10/09/06, il y a eu une livraison de 20 coupleurs et 30 interrupteurs (Bon de livraison n°153)
- Le 10/09/06, il y a eu une sortie de 5 DEL et de 5 résistances (Bon de sortie n°248)
- Le 22/09/06, il y a eu une livraison de 50 résistances (Bon de livraison n°155)
- Le 03/11/06, il y a eu une sortie de 25 coupleurs, de 25 DEL, de 50 résistances et de 25 interrupteurs (Bon de sortie n°261)
- Le 15/11/06, il y a eu une livraison de 10 coupleurs et de 20 DEL (Bon de livraison n°174)
- Le 18/01/07, il y a eu une livraison de 200 coupleurs, 400 résistances, 400 DEL et 400 interrupteurs (Bon de livraison n°189). Le même jour, on a sorti 10 résistances (Bon de sortie n°284)
- Le 06/02/07, il y a eu une sortie de 220 résistances, de 200 références OPLEDHR, de 220 coupleurs et de 60 références Int235 (Bon de sortie n°301)
- Le 12/02/07, 40 références OPLEDHR sont sorties ainsi que 20 DEL, 5 références ALL455 et 10 interrupteurs (Bon de sortie n°349)

au dos du document « réponses », recopier et répondre aux questions suivantes :

### Quel est l'état du stock au 15/12/06 ?

- DEL : \_\_\_\_\_ Résistance : \_\_\_\_\_
- Coupleur : \_\_\_\_\_ Interrupteur : \_\_\_\_\_

Fallait-il passer une commande ? \_\_\_\_\_

Si oui de quoi ? et pourquoi ? \_\_\_\_\_

### Quel est l'état du stock au 15/02/07 ?

- DEL : \_\_\_\_\_ Résistance : \_\_\_\_\_
- Coupleur : \_\_\_\_\_ Interrupteur : \_\_\_\_\_

Fallait-il passer une commande ? \_\_\_\_\_

Si oui de quoi ? et pourquoi ? \_\_\_\_\_

